

Sensor Mov.180º Multimat Ip-55

SKU: 1302532025

El interruptor de proximidad Multimat capta las emisiones invisibles infrarrojas procedentes de personas y otras fuentes de calor, sin emitir ningún tipo de radiación. Cuando una fuente de calor se mueve delante del interruptor de proximidad su circuito de salida se activa. Una vez que deja de captar el movimiento se desactiva tras un tiempo de retardo regulable. El Multimat reacciona únicamente cuando las condiciones de luz están por debajo del nivel seleccionado. Parámetros regulables.- Tiempo y sensibilidad luminosa. Montaje en pared. Alimentación 230Vac 50/60Hz. Poder de ruptura 10Amp/230Vac. Cargas maximas recomendadas.- Lámparas incandescentes 2000W. Fluorescentes sin compensar 1000W. Fluorescentes compensados 500W. Halógenas Baja Tensión 1000Vamp. Halógenas (230Vac) 2000W. Lámparas bajo cosumo 400W. Rango de luminosidad.- 5-30-2000 Lux. Rango de temporización: De 3 segundos a 30 minutos, permanente 6 horas. Angulo de detección 200°. Campo de detección: Frontal hasta 12 metros a 20°C, lateral 8 metros a 20°C. Índice de protección IP-55. Aplicaciones: Sistemas de alarma, control temporizado de iluminación, etc. Marca Orbis. España.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

El interruptor de proximidad Multimat capta las emisiones invisibles infrarrojas procedentes de personas y otras fuentes de calor, sin emitir ningún tipo de radiación. Cuando una fuente de calor se mueve delante del interruptor de proximidad su circuito de salida se activa. Una vez que deja de captar el movimiento se desactiva tras un tiempo de retardo regulable. El Multimat reacciona únicamente cuando las condiciones de luz están por debajo del nivel seleccionado. Parámetros regulables.- Tiempo y sensibilidad luminosa. Montaje en pared. Alimentación 230Vac 50/60Hz. Poder de ruptura 10Amp/230Vac. Cargas maximas recomendadas.- Lámparas incandescentes 2000W. Fluorescentes sin compensar 1000W. Fluorescentes compensados 500W. Halógenas Baja Tensión 1000Vamp. Halógenas (230Vac) 2000W. Lámparas bajo cosumo 400W. Rango de luminosidad.- 5-30-2000 Lux. Rango de temporización: De 3 segundos a 30 minutos, permanente 6 horas. Angulo de detección 200°. Campo de detección: Frontal hasta 12 metros a 20°C, lateral 8 metros a 20°C. Índice de protección IP-55. Aplicaciones: Sistemas de alarma, control temporizado de iluminación, etc. Marca Orbis. España.

FICHA TÉCNICA

Marca	ORBIS

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.