



Generador Eléctrico a Gasolina Inverter 1800W 220VAC Arranque Manual

SKU: 0106792018

El **Generador Eléctrico Inverter QUEENS LT1800iS** entrega **1800 W de potencia nominal y 2000 W de potencia máxima**, con salida de 220 VAC. Incorpora regulador automático de voltaje, **modo ECO**, medidor de voltaje, corriente, potencia y horas de funcionamiento, además de indicadores de aceite bajo y sobrecarga. Funciona con gasolina, posee arranque manual y autonomía de hasta **2,9 horas**.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta

Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.

Esríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Call Center:** (+56) 22927 9200

Generador Eléctrico a Gasolina Inverter 1800W 220VAC

Arranque Manual

Generador Eléctrico Inverter QUEENS LT1800iS diseñado para suministrar energía a equipos eléctricos y electrónicos en lugares sin acceso a la red o durante cortes del suministro. Entrega una potencia nominal de 1800 W y una potencia máxima de 2000 W, con salida de 220 VAC. Incorpora regulación automática de voltaje, modo ECO, medidor multifunción y un motor monocilíndrico de cuatro tiempos con arranque manual.

✔ Potencia y alimentación:

El Generador Eléctrico proporciona una potencia nominal de 1800 W y alcanza una potencia máxima de 2000 W. Trabaja con una tensión de 220 VAC, frecuencia de 50 Hz y dispone de una salida mediante enchufe hembra Schuko.

✔ Tecnología inverter y regulación AVR:

Su sistema inverter y el regulador automático de voltaje AVR controlan la energía suministrada por el equipo. El modo ECO permite adaptar el funcionamiento del motor de acuerdo con la demanda energética conectada.

✔ Medidor e indicadores incorporados:

El panel permite visualizar el voltaje, la corriente, la potencia y las horas acumuladas de funcionamiento. También incorpora un indicador de nivel bajo de aceite y una señal de sobrecarga para facilitar la supervisión del Generador Eléctrico.

✔ Motor de cuatro tiempos:

Utiliza un motor monocilíndrico de 79 cc, refrigerado por aire y con una velocidad nominal de 5000 rpm. Funciona con gasolina o bencina, posee arranque manual y requiere aceite SAE 10W-30.

✔ Consumo y autonomía:

El estanque de combustible posee una capacidad de 3,7 litros y proporciona una autonomía indicada de hasta 2,9 horas. Su consumo informado es de 534 g/h al 50% de carga, 734 g/h al 75% y 952 g/h al 100%.

✔ Formato y aplicaciones:

El Generador Eléctrico mide 490 x 480 x 350 mm, pesa 18 kg y posee protección IP23. Genera un nivel sonoro de 62 dB medido a 7 metros y al 75% de carga. Está indicado para emergencias eléctricas y lugares sin conexión a la red.

✔ FAQ: ¿Qué potencia entrega este Generador Eléctrico?

Entrega 1800 W de potencia nominal y puede alcanzar una potencia máxima de 2000 W. Antes de conectar los equipos, se debe comprobar que su consumo combinado se encuentre dentro de estos valores.

✔ FAQ: ¿Cada cuánto se realiza el mantenimiento?

El mantenimiento está indicado cada 100 horas de funcionamiento. El motor utiliza aceite SAE 10W-30 y su estanque de aceite posee una capacidad de 0,35 litros.

Certificaciones & Normativas

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	QUEENS
Tipo Generador	Generador Eléctrico Inverter
Modelo	LT1800iS
Voltaje Nominal	220VAC
Frecuencia	50 Hz
Potencia Nominal	1800W
Potencia Máxima	2000W
Corriente Nominal	8.1A
Factor de Potencia	1
Regulador de Energía	Regulador Automático de Voltaje (AVR)
Medidor Incorporado	Visualización de voltaje, corriente, potencia y horas de funcionamiento
Alarma	Indicador alarma de aceite bajo + Indicador de sobrecarga
tipo de conexion	1 x 220VAC (1 Enchufe Hembra Schuko)
Tipo de Motor	Mono Cilindro, enfriado por aire, 4 tiempos (Cilindrada 79cc)
Velocidad Nominal de Motor	5000 rpm
Puesta en Marcha Motor	Arranque Manual
Ruido	62dB (a 7 metros / 75% Carga)
Tipo de Combustible	Gasolina/Bencina
Consumo de Combustible	50% 534 g/h 75% 734 g/h 100% 952 g/h

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Capacidad Estanque Combustible	3.7 Litros
Autonomia	2.9 Horas
Tipo de Aceite	SAE 10W-30
Capacidad Estanque de Aceite	0.35 Litros
Mantenimiento	Cada 100hrs
Índice de Protección	IP23
Funciones Adicionales	MODO ECO
Peso	18 Kg
Dimensiones	490x480x350mm
Color	Negro
Accesorios Incluidos	Manual de usuario, Herramientas básicas
Normativa	EN ISO 8528-13:2016
Certificaciones	SEC
Aplicacion	Se utiliza para suministrar energía estable y segura a equipos eléctricos y electrónicos en lugares sin acceso a la red o durante cortes de suministro.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.